

# ELETRAFO

## Transformadores

**TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO DE 05 KVA**  
**ATÉ 37,5 KVA**



Acessórios Padrão

1. Orelha de Suspensão
2. Suporte de fixação em poste
3. Placa de identificação
4. Dispositivo de aterramento (cabo de 6 a 70mm<sup>2</sup>)
5. Base de arraste
6. Estrutura de Apoio
7. Radiadores
8. Bucha de Alta Tensão
9. Janela de Inspeção
10. Bucha de Baixa Tensão

POT (kVA)	NÚCLEO EMPILHADO										
	Dimensões (mm)										
	Comprimento C			Largura L			Altura H		Cota A	Cota B	
	15 kV	24,2 kV	36,2 kV	15 kV	24,2 kV	36,2 kV	15 kV	24,2 kV	36,2 kV	15, 24,2 e 36,2 kV	15, 24,2 e 36,2 kV
5	570	590		460	470		770	900		120	200
10	570	59		460	470		830	950		120	200
15	570	590		460	470		870	1040		120	200
25	630	650	680	480	500	550	890	1110	1140	120	200
37,5	630	700	750	620	650	700	950	1110	1150	120	200

kVA	Dimensões (mm)			Corrente de excitação (%)	Perdas em vazio (W)	Perdas Totais (W)	Tensão de curto-circuito 75° C(%)	Volume óleo (L)	Massa Total (kg)
	A	C	L						
5	920	510	420	4,0	50	160	2,5	20	71
10	940	530	555	3,3	60	260		22	86
15	960	575	575	3,0	85	355		32	110
25	995	600	580	2,7	120	520		35	140
37,5	1015	675	615	2,4	160	700		45	240

OBS.: Tabela relativa a transformador de CL 15kV. Para informações de outras classes de tensão, entre em contato conosco por e-mail ou telefone.

